

好太太天猫精灵款WIFI无线中转器配网说明书

公司保留更改产品设计与说明书的权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准。

H12100 A/2

WIFI转无线中转器简介



配网过程分为两大步骤

步骤一

无线电对码：配网前首先要进行对码操作

对码：重复操作对码步骤即是消除当前码。一台电机最多储存5个通道，再增加新通道只会覆盖最前一个通道



1 按一下电机上【SET】设定键；

2. 电机停止后10秒内点按对码键；

步骤二

WiFi配网方法一（语音配网）



1. 下载天猫精灵APP, 按照提示或者说明书完成天猫精灵和手机已接入WIFI网络

2. WIFI转无线中转器通电，长按设置键5秒指示灯连续闪烁松开，进入配网状态

3. 语音“天猫精灵”或者“你好，天猫”，唤醒后“找队友（或找设备）”根据语音提示，实现语音配网

WiFi配网方法二(扫描二维码配网)



1. 下载天猫精灵APP，按照提示或者说明书完成天猫精灵和手机已接入WiFi网络
2. 点击天猫精灵手机APP右上角的“首页”，通过右上角扫一扫功能，扫描此二维码



3. 输入路由器账号和密码，点击“下一步”
4. WIFI转无线中转器通电，长按设置键5秒，指示灯连续闪烁松开，进入配网状态，然后按“我确定，下一步”
5. 点击“设备位置”，给设备选择区域



退网方法



6. 点击“设备名称”，给设备选择名称
7. 最终操作界面如上图所示

长按设置键5秒，指示灯连续闪烁松开，进入退网状态。

确认无线电对码成功方法



电机正反转动提示



按一下测试键；电机正转，再按一下，电机反转。

配网失败，操作如下

1. 语音配网失败，需重新配网，根据以下出现的现象，进行操作：
若WIFI转无线中转器指示灯连续闪烁，按照“语音配网”的第三、四步骤重新执行。
若WIFI转无线中转器指示灯熄灭，长按设置键5秒：指示灯连续闪烁松开进入配网状态。按照“语音配网”的第三、四步骤重新执行。
2. 二维码配网失败，点击重新配对，从“扫描二维码配网”中的步骤三开始重新操作；
3. 确认手机蓝牙是否打开
4. 确认路由器是否支持2.4G网络
5. 确认路由器是否自由分配IP地址